



Příručka uživatele

DELOCK®
we move the world

Zkoušečka napájecích zdrojů DeLock II



Číslo produktu: 18133
Kód uživatelské příručky: 18133-a
www.delock.com



Popis

Zkoušečka napájecích zdrojů DeLock II je robustní zkoušečka napětí pro napájecí zdroje osobních počítačů typu ATX, BTX a ITX. Stav napětí je indikován pomocí LED. Zkoušečka je vhodná pro zkušené uživatele PC a pro prodejce výpočetní techniky při testování funkce napájecích zdrojů.

Specifikace

- zdroj napětí: 20/24 pinový (ATX konektor)
- test napětí: +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V
5V Stand By (SB)
12V Power Good (PG)
- konektory: Floppy, HDD, CDROM, SATA, 4 pin (P4), 8 pin (Dual-CPU), 6 pin (PCI-Express)

Obsah balení*

- Zkoušečka napětí DeLock II
- Uživatelská příručka

*Ujistěte se, zda něco neschází nebo není poškozeno. Pokud ano, pak kontaktujte svého prodejce a žádejte výměnu zařízení.

Poznámka: Nepřipojujte během testování napájecí zdroj k vašemu PC !

Postup testování:

1. Zasuňte 20/24 pinový konektor do zkoušečky
2. Zapněte napájecí zdroj
3. Zkontrolujte napětí – rozsvícení LED diod
4. Připojte P4 konektor k P4 konektoru (samice) na zkoušečce
5. Má se rozsvítit LED +12V
6. Připojte HDD kabel
Mají se rozsvítit indikační LED +12V a +5V
7. Odpojte HDD kabel
8. Připojte kabel Floppy
9. Mají se rozsvítit indikační LED +12V a +5V
10. Odpojte kabel Floppy
11. Připojte SATA kabel
12. Mají se rozsvítit indikační LED +12V, +3.3V a +5V
13. Odpojte SATA kabel
14. Připojte 6 a 8 pinový konektor
15. Má se rozsvítit LED +12V



16. Pokud LED nesvítí, je napájecí zdroj vadný

Podpora firmy Delock

Pokud máte další otázky, můžete kontaktovat naše oddělení zákaznické podpory support@delock.de / www.delock.com nebo telefonicky +49 30 81789324 (pouze německy nebo anglicky). Servisní středisko je v provozu v pracovní dny od 9:00 do 17:30 hodin. Bezplatné hovory z České a Slovenské republiky nejsou možné. Další informace vám může zprostředkovat rovněž prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Závěrečné ujednání

Informace a údaje obsažené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.

Copyright

Bez předchozího písemného výslovného svolení od firmy DeLock nesmí být použita žádná část této příručky pro jakékoliv účely rozmnožování, překládání nebo dalších úprav nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky k tomu dochází (elektronicky nebo mechanicky). Ochranná známka DeLock je registrovaná obchodní značka a bez písemného svolení jejích vlastníků nesmí být používána. Nesmí být v žádném případě upravena nebo doplněna.