

Delock 2 > 1 comutator VGA KVM cu USB și Audio

Descriere scurta

Acest comutator KVM de la Delock este o soluție convenabilă pentru conectarea unui monitor, beamer etc. la două calculatoare. În plus, cele două porturi USB vă permit să conectați un mouse și o tastatură și să comutați între ambele computere doar utilizând butonul sau tastatura. În plus, puteți transmite semnale audio pentru a utiliza un difuzor și un microfon cu ajutorul comutatorului de pe ambele calculatoare.



Nr. 11348

EAN: 4043619113484

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 2 x VGA 15 pin cu mamă (conectare la PC 1 și PC 2)
 - 1 x VGA 15 pin cu mamă (monitor sau videoproiector)
 - 2 x USB 2.0 Tip-A, mamă (tastatură și mouse)
 - 2 x USB 2.0 Tip-B, mamă (conectare la PC 1 și PC 2)
 - 2 x 3,5 mm mufă stereo (1 x difuzor, 1 x microfon)
 - 4 x 3,5 mm mufă stereo (conectare difuzor și microfon la PC 1 și PC 2)
 - 1 x PS/2 mamă (tastatură)
 - 1 x alimentare DC (numai când utilizați comutatorul pe notebook)
- 1 x buton cu indicator LED pentru PC 1 sau PC 2
- Comutare prin buton sau Hotkey (tastatură Scroll Lock)
- Interval scanare: 8 sec.
- Rezoluție: max. 1920 x 1440
- Lățime de bandă: 250 MHz
- USB este alimentat de la magistrala, nu este nevoie de alimentare suplimentară pentru comutator (pentru conectarea la un laptop este posibil să nu existe suficientă energie pentru a avea nevoie de o sursă suplimentară de alimentare DC 5 V / 0,5 - 1,0 A)
- Culoare: negru
- Dimensiuni de cutie incl. conector (LxWxH): aprox. 12 x 9 x 3 cm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Cerinte de sistem

- 2 computere fiecare cu 1 x VGA mamă + 1 x USB A mamă
- Adițional 1 x 3,5 mm mufă stereo pentru difuzor, 1 x 3,5 mm mufă stereo pentru microfon
- Monitor, videoproiector sau dispozitiv similar cu cablu VGA

Pachetul contine

- Comutator KVM cu USB și audio
- 2 x set cablu, lungime: aprox. 1,5 m
- Manual de utilizare

Imagini

