

Delock DVI KVM skretnica 2 > 1 sa USB i Audio

Opis

Ovaj Delock KVM preklopnik je praktično rješenje za spajanje jednog monitora, projektor, itd. na dva računala. Nadalje, dvije USB priključnice omogućuju vam povezivanje miša i tipkovnice, a pomoću gumba ili tipkovnice možete se prebaciti između oba računala. Osim toga možete prenijeti zvučne signale kako biste koristili jedan zvučnik i jedan mikrofonski s oba računala.



Predmet br. 11416

EAN: 4043619114160

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 3 x DVI-D 24+1 ženski
 - 2 x USB 2.0 tipa A ženski (tipkovnica i miš)
 - 6 x 3,5 mm Stereo utičnica veličine (zvučnik, mikrofonski)
- Podržava DVI-D jednostruku vezu
- 1x preklopnik za računalo 1 ili računalo 2
- Prebacivanje preko gumba ili tipkovnog prečca (tipka na tipkovnici "Pomicanje") ili ikona na radnoj površini (program na CD mediju)
- Razlučivost 1920 x 1200 @ 60 Hz (ovisno o monitoru i vašem sustavu)
- Napajanje s USB sabirnice, za preklopnik nije potrebno dodatno napajanje
- Sukladan s HDCP
- LED indikatori za aktivan DVI priključak
- Zvučni signal za vrijeme prebacivanja
- Boja: crno
- Mjere isporučenog priključka (DxŠxV): oko 120 x 90 x 30 mm
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Preduvjeti sustava

- Dva računala sa svakim 1x DVI ženski + 1x USB A ženski
- Uz to 1x3,5 mm stereo priključak za zvučnik, 1x3,5 mm stereo priključak za mikrofon
- Monitor, videoprojektor ili slično sa DVI kabelom za povezivanje

Sadržaj pakiranja

- KVM preklopnik s USB i audio funkcijom
- 2 x komplet kabela, duljina: približno 1,5 m
- CD s programom za prebacivanje ikone na radnoj površini
- Korisnički priručnik

Slike



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa |
| LED indikator: | Aktivnost |
| Switchover: | 1 x preklopnik za računalo 1 ili računalo 2 Prebacivanje preko gumba ili tipkovnog prečca (tipka na tipkovnici "Pomicanje") ili ikona na radnoj površini (program na CD mediju) Zvučni signal za vrijeme prebacivanja |

Interface

| | |
|--------|--|
| Izlaz: | 1 x DVI-D 24+1 ženski 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) |
| Ulaz: | 2 x DVI-D 24+1 female 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 2.0 Tipa-A ženski (tipkovnica i miš) |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--|
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Current consumption: | USB bus powered, no additional power supply is needed for the switch |

Physical characteristics

| | |
|--------------------|--------|
| Materijal kućišta: | metal |
| Duljina: | 120 mm |
| Width: | 90 mm |
| Height: | 30 mm |
| Boja: | crne |