

# Delock Conmutador DisplayPort 1.4 KVM 8K 30 Hz con USB 3.0 y audio

## Descripción

Este conmutador KVM de Delock es una solución conveniente para conectar cuatro computadoras con salida DisplayPort a un monitor DisplayPort.

Además, hay una salida HDMI para la conexión de dos monitores, de los cuales solo uno puede estar activo a la vez.

### Dispositivos periféricos

Además, se pueden conectar dos puertos USB 2.0 para un mouse y teclado, y dos puertos USB 3.0 para un disco duro o memoria USB.

### Control flexible

La computadora activa se puede seleccionar mediante el gesto del mouse, la tecla de acceso rápido del teclado, el botón del dispositivo o el control remoto por infrarrojos.

### Multi-Stream Transport (MST)

Con el soporte de MST (Multi-Stream Transport), se pueden usar múltiples monitores en la salida DisplayPort con un concentrador MST opcional.

## Nota

Los KVM emulan un teclado estándar de 104 teclas y un ratón genérico con rueda de desplazamiento de 2 o 3 botones en sus respectivos puertos de consola. El hecho de que un ratón y un teclado inalámbricos o para juegos funcionen o no con los multiplexores KVM depende de varios factores; en general, la mayoría de los ratones y teclados inalámbricos no son compatibles con el trabajo con los multiplexores KVM. Recomendamos utilizar un ratón y teclado estándar con cable con nuestros multiplexores KVM.



## Número de elemento 11484

EAN: 4043619114849

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:

Entrada:

4 x DisplayPort hembra

4 x USB 3.0 Tipo-B hembra

8 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (audio)

1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm para receptor IR opcional

1 x conector de alimentación 5 VCC atornillable

Salida:

1 x DisplayPort hembra

1 x HDMI-A hembra

2 x USB 3.0 Tipo-A hembra (Hub USB 3.0)

2 x USB 2.0 Tipo-A hembra (teclado + mouse)

4 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (audio)

- Conmutación mediante botón, botón del ratón, tecla de acceso directo o mando a distancia por infrarrojos
- Conmutación automática al encender o apagar una PC
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Compatible con HDR
- Compatible con MST (Multi-Stream Transport)
- Resolución máxima:

Salida DisplayPort:

7680 x 4320 @ 30 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz (SDR)

3840 x 2160 @ 60 Hz (HDR)

Salida HDMI:

3840 x 2160 @ 60 Hz

(depende del sistema y del hardware conectado)

- Carcasa metálica robusta
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 243 x 75 x 26 mm

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Salida: 5 V / 3 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm

---

## Requisitos del sistema

- PC con DisplayPort hembra + USB Tipo-A hembra
- Monitor o TV con interfaz DisplayPort o HDMI
- Cables de conexión

---

## Contenido del paquete

- Conmutador KVM con USB y audio
- Control remoto
- 4 x cable USB 3.0 A macho a USB 3.0 B macho, longitud aprox. 1,0 m
- Fuente de alimentación externa
- Soportes y tornillos de montaje
- Manual del usuario

---

## Image



## Interface

Salida:	1 x DisplayPort hembra 1 x HDMI-A hembra 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra 2 x USB 2.0 Tipo-A hembra
Entrada:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort hembra 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Tipo-B hembra

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	178,0 mm
Width:	75 mm
Height:	26 mm