

Delock Einbausteckdose mit 2 USB Ladeports, 1 x USB Typ-A und 1 x USB Type-C™ mit PD 3.0, 18 W

Beschreibung

Diese Schutzkontakt-Steckdose von Delock dient dem Einbau in eine handelsübliche Unterputz- oder Hohlraumdose. Zusätzlich zu einer CEE 7/3 Steckdose mit Kindersicherung bietet diese Schutzkontakt-Steckdose zwei USB Ladeports. Mit den beiden Ladeports USB Typ-A und USB Type-C™ ist diese Steckdose auch für die Zukunft gewappnet. Somit können Smartphones, Tablets und ähnliche Geräte geladen werden, während die Steckdose weiterhin zur Verfügung steht.

Unterstützt Schnelllade-Technologien

Gängige Schnelllade-Technologien, wie beispielsweise Power Delivery (PD) 3.0, werden unterstützt. Dadurch erfolgt der Ladevorgang so sicher und schnell wie möglich. An den zwei Ladeports stehen unterschiedliche Spannungen 5 V, 9 V oder 12 V mit bis zu 18 W Leistung zur Verfügung.

Passend zu vielen Schalterprogrammen

Die Steckdose ist kompatibel zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße. Dazu zählen die Schalterprogramme bekannter Hersteller wie zum Beispiel Gira, JUNG, Busch-Jaeger oder Merten.



Artikel-Nr. 11499

EAN: 4043619114993

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
 - 1 x USB Typ-A Ladeport
 - 1 x USB Type-C™ Ladeport
 - 3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm²
- Nennstrom: 16,0 A / 250 V~
- Nennleistung: 4000,0 W
- USB Ladegerät:
 - Eingang: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A

USB Ausgang: 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A

Ausgangsleistung: max. 18,0 W gesamt

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 82,91 %

Effizienz bei geringer Last (10 %) 78,09 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,095 W

Kurzschlussschutz

- Für Schalterprogramme mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße geeignet
- Einbautiefe: 30 mm
- Für Standard Einbaudose geeignet
- Krallen- und Schraubbefestigung
- Schwer entflammbares Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0)
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 80 x 44 mm
- Farbe: weiß

Systemvoraussetzungen

- Netzzuleitung mit Schutzleiter
- Eine freie Einbaudose

Packungsinhalt

- Einbausteckdose
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Unterputz
Schutz:	Eingangsüberspannungsschutz Kurzschlusschutz

Schnittstelle

Anschluss 1:	3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm ²
Anschluss 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
Anschluss 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse 1 x USB Typ-A Buchse

Physikalische Eigenschaften

Länge:	80 mm
Breite:	80,0 mm
Höhe:	44 mm
Farbe:	weiß

Netzteil

Netzteileingang:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Netzteilaustritt:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A