

# Delock Antennenkabel FME Buchse > SMA Stecker RG-58 1 m

## Beschreibung

Das koaxiale Antennenkabel von Delock ermöglicht die Verbindung von Geräten der Hochfrequenztechnik, zusätzlich eignet es sich zum Anschluss an den Antennenmontagefuß [Delock 12484](#).



1 m

**Artikel-Nr. 12437**

EAN: 4043619124374

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Poly Bag

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x FME Buchse
  - 1 x SMA Stecker
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-58
- Kabeldämpfung: 0,4 dB @ 500 MHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 4,95 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Kleinster Biegeradius: 2 cm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

## Systemvoraussetzungen

- Ein freier FME Stecker
- Eine freie SMA Buchse

---

## Packungsinhalt

- Antennenkabel

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x FME Buchse
Anschluss 2:	1 x SMA Stecker

## Technische Eigenschaften

Impedanz:	50 Ω
-----------	------

## Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	RG-58
Kabeldämpfung:	0,4 dB @ 500 MHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	1 m
Kleinster Biegeradius:	2 cm