

# Delock Commutateur 2 x entrées TOSLINK pour 1 x sortie TOSLINK

## Description

Avec cet interrupteur TOSLINK de Delock, jusqu'à deux appareils TOSLINK peuvent être utilisés avec un amplificateur TOSLINK. Avec ce bouton sur l'appareil, vous pouvez passer d'un appareil TOSLINK à l'autre.



**N° produit 18767**

EAN: 4043619187676

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 2 x S/PDIF TOSLINK femelle
    - 1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
  - Sortie :
    - 1 x S/PDIF TOSLINK femelle
- Fréquence d'échantillonnage prise en charge : 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Débit binaire de 16 - 24 Bits
- Prend en charge tous les formats audio 2.0 et 5.1 courants : LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Boîtier métallique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxIxH) : env. 50 x 41 x 21 mm

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Sortie : 5 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - intérieur : ø env. 2,1 mm
  - Extérieur : ø env. 5,5 mm
  - Longueur : env. 9 mm

---

## Configuration système requise

- Signal audio optique numérique


---

## Contenu de l'emballage

- Commutateur TOSLINK
- Alimentation électrique externe

---

## Image



## Interface

Sortie :	1 x S/PDIF TOSLINK femelle
Entrée :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x S/PDIF TOSLINK femelle

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm