

Delock TOSLINK Trójnik 2 x wejście TOSLINK w 1 x wyjście TOSLINK

Opis

Trójnik TOSLINK Delock umożliwia połączenie dwu urządzeń TOSLINK do jednego wzmacniacza TOSLINK. Przycisk na trójniku przełącza pomiędzy źródłami sygnału.



Numer artykułu 18767

EAN: 4043619187676

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 2 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
 - Wyjście:
 - 1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Przepływność: 16 - 24-bitowa
- Obsługuje wszystkie typowe formaty audio 2.0 i 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Metalowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 50 x 41 x 21 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Optyczny sygnał cyfrowy audio

Zawartość opakowania

- Przełącznik TOSLINK
- Zewnętrzny zasilacz

Zdjęcia



Interface

Wyjście:	1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
Wejście:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm