

Delock Comutator TOSLINK 2 x TOSLINK intrare la 1 x ieșire TOSLINK

Descriere scurta

Cu ajutorul acestui comutator TOSLINK de la Delock pot fi utilizate până la două dispozitive TOSLINK cu un amplificator TOSLINK. Cu ajutorul butonului de pe dispozitiv puteți comuta între dispozitive TOSLINK.

**Nr. 18767**

EAN: 4043619187676

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
Intrare:
2 x TOSLINK mamă S/PDIF
1 x fișă tată de c.c. 5 V
Ieșire:
1 x TOSLINK mamă S/PDIF
- Rate de eșantionare acceptate: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Rată de biți 16 - 24 Bit
- Acceptă toate formaturile audio 2.0 și 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Carcasă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 50 x 41 x 21 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Leșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9 mm

Cerinte de sistem

- Semnal audio optic digital

Pachetul contine

- Comutator TOSLINK
- Sursă de alimentare externă

Imagini



Interface

Output:	1 x TOSLINK mamă S/PDIF
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x TOSLINK mamă S/PDIF

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm