

# Delock Convertidor de audio digital > analógico con conector estéreo de 3,5 mm hembra

## Descripción

El convertidor de audio de Delock convierte la señal digital en una señal estéreo analógica. En el puerto de entrada del dispositivo se puede conectar, por ejemplo, un reproductor de DVD o Blu-Ray digital y la señal digital se aplicará bien de forma óptica a través de TOSLINK, bien mediante una conexión coaxial. En el puerto de salida, la señal digital se transmitirá a través de una conexión RCA o estéreo al dispositivo analógico.



### Número de elemento 62722

EAN: 4043619627226

Pais de origen: China

Paquete: White Box

## Detalles técnicos

- Conector:
  - Entrada:
    - 1 x S/PDIF hembra TOSLINK
    - 1 x S/PDIF hembra Coaxial
  - Salida:
    - 2 x RCA hembra (rojo, blanco)
    - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
    - 1 x Conector de alimentación 5 VCC
- Admite diferentes velocidades de audio: 32, 44,1, 48 y 96 KHz
- Tasa de bits de 24 bits
- 1 x LED para alimentación
- Consumo de corriente: máximo 250 mA
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 63 x 41 x 21 mm

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica

- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:  
Interior: ø aprox. 2,1 mm  
Exterior: ø aprox. 5,5 mm  
Longitud: aprox. 9 mm

---

## Requisitos del sistema

- Señal de audio digital
- Cables de conexión


---

## Contenido del paquete

- Convertidor digital > analógico
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Indicador LED:	Power
----------------	-------

## Interface

Salida:	1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm 2 x RCA hembra (rojo, blanco)
Entrada:	1 x S/PDIF hembra TOSLINK 1 x S/PDIF hembra Coaxial

## Technical characteristics

Bit rate:	24 Bit
Current consumption:	250 mA

## Physical characteristics

Longitud:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm