

# Delock Μετατροπέας ήχου ψηφιακό > αναλογικό με θηλυκό βύσμα για στερεοφωνικό ήχο 3,5 mm

## Περιγραφή

Ο μετατροπέας ήχου της Delock μετατρέπει το ψηφιακό σήμα σε αναλογικό σήμα στερεοφωνικού ήχου. Στην υποδοχή εισόδου της συσκευής μπορούν να συνδεθούν, π.χ. μια ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής DVD ή Blu-Ray και το ψηφιακό σήμα θα μεταδίδεται είτε οπτικά μέσω καλωδίου TOSLINK ή μέσω ομοαξονικής σύνδεσης. Στην υποδοχή εξόδου το αναλογικό σήμα θα μεταδίδεται μέσω σύνδεσης RCA ή βύσματος στερεοφωνικού ήχου στην αναλογική συσκευή.



### Αρ. προϊόντος 62722

EAN: 4043619627226

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - Είσοδος:
    - 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
    - 1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF
  - Έξοδος:
    - 2 x RCA θηλυκή (κόκκινο, λευκό)
    - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
    - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
- Υποστηρίζει διαφορετικούς ρυθμούς μεταφοράς ήχου, π.χ. 32, 44,1, 48 και 96 KHz
- Ρυθμός μεταφοράς bit 24 Bit
- 1 x LED ένδειξη λειτουργίας
- Τρέχουσα κατανάλωση: μέγ. 250 mA
- Διαστάσεις (ΜκΠΧΥ): περίπου 63 x 41 x 21 mm

## Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος

- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:  
εσωτερικά:  $\varnothing$  περίπου 2,1 mm  
εξωτερικά:  $\varnothing$  περίπου 5,5 mm  
μήκος: περίπου 9 mm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Ψηφιακό σήμα ήχου
- Καλώδια σύνδεσης

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας από ψηφιακό σε αναλογικό
- Τροφοδοτικό
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Ενδεικτική LED:	Power
-----------------	-------

## Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 2 x RCA θηλυκή (κόκκινο, λευκό)
Είσοδος :	1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF 1 x Ομοαξονικό θηλυκό S/PDIF

## Technical characteristics

Bit rate:	24 Bit
Current consumption:	250 mA

## Physical characteristics

Μήκος:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm