

Delock Interrupteur HDMI Matrix, 4 x HDMI en 2 x HDMI sorties, 4K 60 Hz, avec Extracteur Audio

Description

Avec cet interrupteur HDMI de Delock, jusqu'à quatre appareils HDMI peuvent être utilisés avec deux moniteurs HDMI, TV ou projecteurs. Avec le bouton sur l'appareil ou la télécommande, vous pouvez basculer entre les appareils HDMI.

Interrupteur Matrix

Chaque entrée peut être commutée vers chaque sortie ; ainsi, la source désirée peut être sélectionnée pour chaque moniteur. La sortie parallèle d'une source est également possible sur deux moniteurs.

Convertisseur descendant

Si un moniteur n'est pas compatible avec la haute résolution, l'image peut être convertie de 4K à 1 080p avec le convertisseur descendant.

Extracteur audio

Cette fonction peut être utilisée pour extraire le signal audio d'une transmission HDMI. Tandis que le signal vidéo est affiché sur une télévision ou un moniteur, le signal audio peut être envoyé numériquement (S/PDIF) ou analogiquement (stéréo) à d'autres appareils comme des écouteurs ou un récepteur Surround.

Canal de retour audio (ARC)

ARC peut être activé en appuyant sur un bouton de l'appareil ou de la télécommande. Puis le signal audio de la télévision connectée est dirigé aux connecteurs S/PDIF du commutateur.



N° produit 66454

EAN: 4043619664542

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

• Connecteurs :

Entrée :

4 x HDMI-A femelle

1 x connecteur d'alimentation CC 12 V à visser

Sortie :

2 x HDMI-A femelle

1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)

1 x S/PDIF TOSLINK femelle

- Commutation de port HDMI : Fonction automatique, via le bouton ou via la télécommande infrarouge
- Indicateur DEL pour port HDMI actif
- Spécification High Speed HDMI
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge HDR
- Compatible avec gestion EDID
- Prend en charge ARC (Canal de Retour Audio)
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Bande passante vidéo jusqu'à 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Consommation en puissance : maxi. 4 W
- Boîtier métallique
- Supports amovibles pour montage mural
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 251 x 105 x 20 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Sortie : 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Un port HDMI femelle libre
- Câble HDMI

Contenu de l'emballage

- Commutateur HDMI
- Télécommande avec pile bouton CR2025

- Alimentation électrique
- Supports et vis de montage
- Mode d'emploi

Image



General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
----------------------------	--

Interface

Sortie :	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches 1 x S/PDIF TOSLINK femelle 2 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x HDMI-A femelle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	250 mm
Width:	105 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm