

Delock Commutateur Audio / Vidéo manuel bidirectionnel à 4 ports

Description

Ce commutateur audio / vidéo proposé par Delock est un commutateur manuel bidirectionnel permettant de brancher divers appareils dotés de ports RCA. Ce commutateur peut s'utiliser de deux façons.



1. Vous pouvez brancher jusqu'à quatre appareils dotés de ports RCA sur un moniteur, téléviseur ou projecteur etc. via les ports d'entrée RCA. À l'aide du bouton de sélection, vous pouvez spécifier l'appareil dont vous souhaitez diffuser le signal analogique.
2. Vous pouvez brancher un appareil doté de ports RCA sur jusqu'à quatre écrans, puis choisir le moniteur à utiliser pour la diffusion du signal analogique à l'aide du bouton de sélection. (La diffusion simultanée sur plusieurs moniteurs n'est pas possible)

N° produit 87637

EAN: 4043619876372

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

• Connecteurs :

Fonction 1

Entrée : 12 x RCA femelle (rouge, blanc, jaune)

Sortie : 3 x RCA femelle (rouge, blanc, jaune)

Fonction 2

Entrée : 3 x RCA femelle (rouge, blanc, jaune)

Sortie : 12 x RCA femelle (rouge, blanc, jaune)

- 4 boutons mécaniques
- Bande passante vidéo prise en charge: 50 Hz - 5,5 MHz
- Plage de fréquence audio prise en charge: 10 Hz - 20 kHz
- Boîtier métallique
- Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire

- Dimensions (LxlxH) : env. 136 x 88 x 33 mm
- Couleur : noir

Configuration système requise

- PC ou portable avec ports RCA libres
- Câbles de branchement RCA

Contenu de l'emballage

- Commutateur bidirectionnel
- Mode d'emploi

Image

