

# Delock Czytnik kart USB 2.0 All in 1

## Opis

Ten czytnik kart firmy Delock jest wyposażony w sześć gniazda kart pamięci i umożliwia odczyt oraz zapis w zakresie różnych kart pamięci. Czytnik kart można podłączyć do komputera osobistego lub laptopa za pomocą złącza USB Typu-A.



### Numer artykułu 91443

EAN: 4043619914432

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A męski >
  - 1 x gniazdo CF
  - 1 x gniazdo SD / MMC
  - 1 x gniazdo MS
  - 1 x gniazdo xD
  - 1 x gniazdo M2
  - 1 x gniazdo Micro SD
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Wymiary (DxSxW): ok. 68 x 42 x 14 mm
- Hot Swap, Plug & Play

- Obsługuje następujące karty pamięci:

### Gniazdo 1

CF I, CF II, CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor

### Gniazdo 2

SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD\*, Mini

SD\*, Mini SDHC\*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile\*, MMCmobile\* Dual-Voltage, RS-MMC\*, RS-MMC 4.0\*

**Gniazdo 3**

MS, High Speed MS (HS-MS), MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate

**Gniazdo 4**

xD, xD type M, xD type H

**Gniazdo 5**

MS Micro (M2)

**Gniazdo 6**

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, T-Flash, MMCmicro

\*Wymagany jest adapter

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.2 lub nowszy
- Mac OS 10.8 lub nowszy
- Windows Server 2003
- Windows Vista/7/8.1/10
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

## Zawartość opakowania

- Czytnik kart USB 2.0 All in 1
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia

