

# Delock 4 > 1 διακόπτης VGA KVM με διεπαφή USB και Ήχου

## Περιγραφή

Αυτός ο διακόπτης KVM της Delock είναι μια βολική λύση για τη σύνδεση μιας οθόνης, ενός beamer κ.τ.λ. σε τέσσερις υπολογιστές. Επίσης, οι δύο θύρες USB σάς επιτρέπουν να συνδέσετε ένα ποντίκι και πληκτρολόγιο και να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στους δύο υπολογιστές, χρησιμοποιώντας απλά το κουμπί ή το πληκτρολόγιο.

Επιπρόσθετα έχετε τη δυνατότητα μετάδοσης σημάτων ήχου, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηχείο και μικρόφωνο με τη βοήθεια του διακόπτη σε όλους τους υπολογιστές.



### Αρ. προϊόντος 11349

EAN: 4043619113491

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 4 x θηλυκό VGA 15 ακίδων (σύνδεση σε PC 1, PC 2, PC 3 και PC 4)
  - 1 x θηλυκό VGA 15 ακίδων (οθόνη ή beamer)
  - 2 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό (πληκτρολόγιο και ποντίκι)
  - 4 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό (σύνδεση σε PC 1, PC 2, PC 3 και PC 4)
  - 2 x στερεοφωνικό βύσμ 3,5 mm (1 x ηχείο, 1 x μικρόφωνο)
  - 8 x στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm (σύνδεση ηχείου και μικροφώνου σε PC 1, PC 2, PC 3 και PC 4)
  - 1 x PS/2 θυλικό (πληκτρολόγιο)
  - 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος (μόνο όταν χρησιμοποιείται διακόπτης σε notebook)
- 1 x κουμπί με ένδειξη LED για τα PC 1, PC 2, PC 3 και PC 4
- Εναλλαγή με κουμπί ή πλήκτρο συντόμευσης ("SCROLL LOCK" πληκτρολογίου)
- Διάστημα σάρωσης: 8 δευτ.
- Ανάλυση: μέγ. 1920 x 1440
- Εύρος ζώνης: 250 MHz
- Ισχύς διαύλου USB, για το διακόπτη δεν χρειάζεται πρόσθετη παροχή ρεύματος (για σύνδεση σε notebook ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκής ισχύς και να χρειαστείτε πρόσθετη παροχή ρεύματος Συνεχές ρεύμα 5 V / 0,5 – 1,0 A)
- Χρώμα: μαύρο

- Διαστάσεις συσκευασίας συμπ. συνδέσμου (ΜκΠκΥ): περίπου 20,5 x 9 x 3 cm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

## Απαιτήσεις συστήματος

- Έως 4 υπολογιστές με κάθε 1 x θηλυκό VGA + 1 x θηλυκό USB A
- Πρόσθετο 1 x στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm για το ηχείο, 1 x στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm για το μικρόφωνο
- Οθόνη, beamer ή παρόμοια συσκευή με καλώδιο VGA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης KVM με διεπαφή USB και Ήχου
- 4 x σετ καλωδίων, μήκος: περίπου 1,5 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

