

Delock Conmutador bidireccional manual de audio / vídeo de 4 puertos

Descripción

Este conmutador de audio / vídeo de Delock es un conmutador bidireccional manual que permite conectar diferentes dispositivos con puerto RCA. Este conmutador ofrece dos aplicaciones diferentes.



Número de elemento 87637

EAN: 4043619876372

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

1. Puede conectar hasta cuatro dispositivos con puertos RCA a un monitor, televisor, proyector, etc. con puertos de entrada RCA. Mediante el botón, puede seleccionar qué dispositivo debe mostrar la señal analógica.
2. Puede conectar un dispositivo con puertos RCA hasta en cuatro pantallas y, mediante el botón, seleccionar el monitor que debe mostrar la señal analógica. (No es posible la salida simultánea a varias pantallas)

Detalles técnicos

- Conectores:

Función 1

Entrada: 12 x RCA hembra (rojo, blanco y amarillo)

Salida: 3 x RCA hembra (rojo, blanco y amarillo)

Función 2

Entrada: 3 x RCA hembra (rojo, blanco y amarillo)

Salida: 12 x RCA hembra (rojo, blanco y amarillo)

- 4 botones mecánicos
- Ancho de banda de vídeo admitido: 50 Hz - 5,5 MHz
- Área de frecuencia de audio admitida: 10 Hz - 20 kHz
- Carcasa metálica
- No se necesita fuente de alimentación externa
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 136 x 88 x 33 mm

- Color: negro

Requisitos del sistema

- PC o equipo portátil con puertos RCA disponibles
- Cables de conexión RCA

Contenido del paquete

- Conmutador bidireccional
- Manual del usuario

Image

