

Delock Comutator audio / video cu 4 porturi, manual, bidirecțional

Descriere scurta

Acest comutator audio / video de la Delock este un comutator manual bidirecțional pentru conectarea diferitelor dispozitive cu porturi RCA. Acest comutator oferă două aplicații diferite.

**Nr. 87637**

EAN: 4043619876372

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

1. Puteți conecta până la patru dispozitive cu porturi RCA la un monitor, TV sau beamer etc. cu porturi de intrare RCA. Prin utilizarea butonului puteți selecta dispozitivul care trebuie să afișeze semnalul analogic.
2. Puteți conecta un dispozitiv cu porturi RCA la maximum patru afișaje și puteți selecta monitorul care trebuie să afișeze semnalul analogic utilizând butonul. (Ieșirea simultană pe mai multe ecrane nu este posibilă)

Detalii tehnice

- Conectori:

Funcția 1

Intrare: 12 x RCA mamă (roșu, alb, galben)

Ieșire: 3 x RCA mamă (roșu, alb, galben)

Funcția 2

Intrare: 3 x RCA mamă (roșu, alb, galben)

Ieșire: 12 x RCA mamă (roșu, alb, galben)

- 4 butoane mecanice
- Lățime de bandă video acceptată: 50 Hz - 5,5 MHz
- Zona de audio frecvență acceptată: 10 Hz - 20 kHz
- Carcasă din metal
- Nu este necesară o sursă de alimentare externă
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 136 x 88 x 33 mm
- Culoare: negru

Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu porturi RCA libere
- Cabluri de conectare RCA

Pachetul contine

- Comutare bidirecțională
- Manual de utilizare

Imagini

