

# Delock Diviseur 3G-SDI 1 entrée > 8 sorties

## Description

Ce diviseur SDI de Delock peut être utilisé pour recevoir un signal d'une source entrante SDI, comme un DVR, une caméra HD-SDI ou un autre appareil SDI, jusqu'à huit appareils sortant différents, comme des moniteurs SDI.



**N° produit 93253**

EAN: 4043619932535

Pays d'origine: China

Emballage: White Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x BNC femelle (3G-SDI)
    - 1 x fiche CC 5 V
  - Sortie :
    - 8 x BNC femelle (3G-SDI)
- Résolution compatible :
  - SD 480i, 525i et 625i
  - HD 720p 24, 25, 30, 50 et 60 Hz
  - HD 1080i 50, 60 Hz
  - HD 1080p 24, 25, 30, 50 et 60 Hz
- Logement métallique robuste
- Consommation en puissance : maxi. 1,8 W
- Dimensions (LxlxH) : env. 257 x 133 x 26 mm

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Sortie : 5 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - Intérieur : ø env. 2,1 mm
  - Extérieur : ø env. 5,5 mm
  - Longueur : env. 9 mm

---

## Contenu de l'emballage

- Diviseur 3G-SDI
- Alimentation électrique

---

## Image

