

# Delock 3G-SDI Διαχωριστής 1 εισόδου > 8 εξόδων

## Περιγραφή

Αυτός ο διαχωριστής SDI της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη σημάτων μιας πηγής εισόδου SDI, όπως ένα DVR, μια κάμερα HD-SDI ή άλλη συσκευή SDI, σε έως και οκτώ διαφορετικές συσκευές εισόδου όπως οθόνες SDI.



### Αρ. προϊόντος 93253

EAN: 4043619932535

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
Είσοδος:  
1 x BNC θηλυκό (3G-SDI)  
1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V  
Έξοδος:  
8 x BNC θηλυκό (3G-SDI)
- Υποστηριζόμενη ευκρίνεια:  
SD 480i, 525i και 625i  
HD 720p 24, 25, 30, 50 και 60 Hz  
HD 1080i 50, 60 Hz  
HD 1080p 24, 25, 30, 50 και 60 Hz
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 1,8 W
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 257 x 133 x 26 mm

## Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:  
εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 2,1 mm  
εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 5,5 mm  
μήκος: περ. 9 mm

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 3G-SDI διαχωριστής
- Παροχή ρεύματος

---

## Εικόνες

