

Delock Divizor 3G-SDI 1 in > 8 out

Descriere scurta

Acest divizor SDI de la Delock poate fi utilizat pentru a primi semnale de la o sursă de intrare SDI, cum ar fi un DVR, o cameră HD-SDI sau un alt dispozitiv SDI, până la opt dispozitive diferite de ieșire, cum ar fi monitoarele SDI.



Nr. 93253

EAN: 4043619932535

Țara de origine: China

Pachet: White Box

Detalii tehnice

- Conectori:
Intrare:
1 x BNC, mamă (3G-SDI)
1 x mufă c.c. de 5 V
Ieșire:
8 x BNC, mamă (3G-SDI)
- Rezoluție acceptată:
SD 480i, 525i și 625i
HD 720p 24, 25, 30, 50 și 60 Hz
HD 1080i 50, 60 Hz
HD 1080p 24, 25, 30, 50 și 60 Hz
- Carcasă solidă din metal
- Consum energetic: max. 1,8 W
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 257 x 133 x 26 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9 mm

Pachetul contine

- Divizor 3G-SDI
- Sursă de alimentare

Imagini

