

Delock 4-smjerna utičnica za proširenje s prenaponskom zaštitom i USB punjačem crna

Opis

4-smjerna utičnica za proširenje tvrtke Delock s USB funkcijom punjenja prikladna je za praktično spajanje različitih uređaja izravno na stol. Ugrađena prenaponska zaštita štiti uređaj tijekom oluja i prekida napajanja.



Predmet br. 11209

EAN: 4043619112098

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 1 x utikač CEE 7/7
 - Izlaz:
 - 4 x utičnice CEE 7/3
 - 3 x USB Tipa-A, ženski
- Nazivna struja: 16,0 A / 250 V~
- Nazivna snaga: 4000,0 W
- Prenaponska zaštita SPD tip 3: Uoc = 6 kV~, gore = 1,3 kV~ / 1700 J
- Utičnice u 45° položaju, brava za zaštitu djece
- 2-polna sigurnosna sklopka, sa zaštitom od preopterećenja
- Opcija ugradnje na zid
- LED indikatori za praćenje stanja
- USB punjač:
 - Ulaz: AC 250 V / 50 Hz / 0,5 A
 - Izlaz: 5,0 V / 2,4 A po ulazu, maks. 3,4 A kombinirano
 - Izlazna struja: maks. 17,0 W ukupno
 - Prosječna učinkovitost pod opterećenjem 82,82 %
 - Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %) 75,39 %

Potrošnja energije u stanju bez opterećenja 0,090 W

Prekostrujna zaštita, zaštita od pregrijavanja, zaštita od kratkog spoja

- Boja: crno
- Duljina kabela: oko 1,5 m
- Mjere (DxŠxV): oko 36,1 x 5,6 x 4,2 cm

Sadržaj pakiranja

- Utičnica za proširenje
- Korisnički priručnik

Slike



General

Mounting type:	wall
Protection:	Input overvoltage protection

Interface

priključak:	3 x USB Tipa-A, ženski
-------------	------------------------

Physical characteristics

Duljina kabela:	1,5 m
Duljina:	36.1 cm
Width:	5,6 cm
Height:	4.2 cm
Boja:	crne