

Delock 2 > 1 VGA KVM Switch s USB a Audio

Popis

Tento Delock KVM switch je vhodné řešení pro připojení jednoho monitoru, projektoru atd. ke dvěma počítačům. Kromě toho dva USB porty umožňují připojit myš a klávesnici a přepínat se mezi oběma počítači pouze pomocí tlačítka nebo kláves. Navíc můžete přenášet audio signály za účelem využití reproduktorů a mikrofonu pomocí přepínače z obou počítačů.



Číslo produktu 11348

EAN: 4043619113484

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 2 x VGA 15 pin samice (připojení k PC 1 a PC 2)
 - 1 x VGA 15 pin samice (monitor nebo projektor)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A samice (klávesnice a myš)
 - 2 x USB 2.0 Typ-B samice (připojení k PC 1 a PC 2)
 - 2 x 3,5 mm stereo jack (1 x reproduktory, 1 x mikrofon)
 - 4 x 3,5 mm stereo jack (reproduktory a mikrofon připojení k PC 1 a PC 2)
 - 1 x PS/2 samice (klávesnice)
 - 1 x DC napájecí konektor (jen pro použití switche s notebookem)
- 1 x tlačítko s LED indikátorem pro PC 1 nebo PC 2
- Přepínání pomocí tlačítka nebo Hotkey (klávesové zkratky) (klávesa Scroll Lock)
- Skenovací interval: 8 sec.
- Rozlišení: max. 1920 x 1440
- Šířka pásma: 250 MHz
- USB Bus napájení, pro switch není potřeba přídavné napájení (přídavný napájecí zdroj DC 5 V / 0,5 – 1,0 A je potřeba pouze v některých případech, kdy připojíme notebook, u něhož nemusí být dostatečné napětí)
- Barva: černá
- Rozměry krabičky včetně konektorů (DxŠxV): cca. 12 x 9 x 3 cm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Systemové požadavky

- 2 počítače, každý s1 x VGA samicí + 1 x USB A samice
- Popřípadě 1 x 3,5 mm stereo jack pro reproduktory, 1 x 3,5 mm stereo jack pro mikrofon
- Monitor, projector nebo podobné zařízení s VGA kabelem

Obsah balení

- KVM switch s USB a audio
- 2 x set kabelů, délka: cca. 1,5 m
- Uživatelská příručka

Příslušenství

