

Delock 2 > 1 VGA przełącznik KVM z USB i Audio

Opis

Przełącznik KVM firmy Delock to przydatne rozwiązanie umożliwiające podłączenie jednego monitora, projektora itp. do dwóch komputerów. Do dwóch złączy USB można ponadto podłączyć mysz i klawiaturę, aby umożliwić przełączanie między dwoma komputerami za pomocą przycisku lub klawiatury. Przełącznik obsługuje także przesyłanie sygnałów audio, umożliwiając tym samym korzystanie z głośnika i mikrofonu na obu komputerach.



Numer artykułu 11348

EAN: 4043619113484

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 2 x 15-pinowe żeńskie VGA (połączenie z komputerem PC 1 i PC 2)
 - 1 x 15-pinowe żeńskie VGA (monitor lub projektor)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie (klawiatura i mysz)
 - 2 x USB 2.0 Typ-B żeńskie (połączenie z komputerem PC 1 i PC 2)
 - 2 x złącze typu jack stereo 3,5 mm (1 x głośnik, 1 x mikrofon)
 - 4 x złącze typu jack stereo 3,5 mm (połączenie głośnika i mikrofonu z komputerem PC 1 i PC 2)
 - 1 x żeńskie złącze PS/2 (klawiatura)
 - 1 x złącze zasilania prądem stałym (tylko w przypadku używania przełącznika z komputerem przenośnym)
- 1 x przycisk ze wskaźnikiem LED dla komputera PC 1 lub PC 2
- Przełączanie za pomocą przycisku lub klawisza dostępu (klawisz Scroll Lock na klawiaturze)
- Interwał skanowania: 8 s
- Rozdzielczość: maks. 1920 x 1440
- Przepustowość: 250 MHz
- Zasilanie z magistrali USB, przełącznik nie wymaga żadnego innego źródła zasilania (po podłączeniu do komputera przenośnego moc może być niewystarczająca, dlatego też dodatkowe źródło zasilania będzie wymagane DC 5 V / 0,5 – 1,0 A)

- Kolor: czarny
- Wymiary przełącznika ze złączami (DxSxW): ok. 12 x 9 x 3 cm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- 2 komputery z 1 x złączem żeńskim VGA + 1 x złączem żeńskim USB A
- Dodatkowe 1 x złącze typu jack stereo 3,5 mm do głośnika, 1 x złącze typu jack stereo 3,5 mm do mikrofonu
- Monitor, projektor lub podobne urządzenie z kablem VGA

Zawartość opakowania

- Przełącznik KVM ze złączem USB i audio
- 2 x zestaw kabli, długość: ok. 1,5 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

