

Delock 4 > 1 VGA KVM Switch s USB a Audio

Popis

Tento Delock KVM switch je vhodným řešením pro připojení jednoho monitoru, projektoru atd. až ke čtyřem počítačům. Kromě toho dva USB porty umožňují připojit myš a klávesnici a přepínat se mezi všemi počítači pouze pomocí tlačítka nebo kláves.

Kromě toho máte možnost přenášet i audio signal, takže díky switchi můžete použít reproduktor a mikrofon na všech počítačích.



Číslo produktu 11349

EAN: 4043619113491

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 4 x VGA 15 pin samice (připojení k PC 1, PC 2, PC 3 a PC 4)
 - 1 x VGA 15 pin samice (monitor nebo projektor)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A samice (klávesnice a myš)
 - 4 x USB 2.0 Typ-B samice (připojení k PC 1, PC 2, PC 3 a PC 4)
 - 2 x 3,5 mm stereo jack (1 x reproduktory, 1 x mikrofon)
 - 8 x 3,5 mm stereo jack (reproduktory a mikrofon připojení k PC 1, PC 2, PC 3 a PC 4)
 - 1 x PS/2 samice (klávesnice)
 - 1 x DC napájecí konektor (jen pro použití switche s notebookem)
- 1 x tlačítko s LED indikátorem pro PC 1, PC 2, PC 3 a PC 4
- Přepínání pomocí tlačítka nebo Hotkey (klávesové zkratky) (klávesa Scroll Lock)
- Skenovací interval: 8 sec.
- Rozlišení: max. 1920 x 1440
- Šířka pásma: 250 MHz
- USB Bus napájení, pro switch není potřeba přídavné napájení (přídavný napájecí zdroj DC 5 V / 0,5 – 1,0 A je potřeba pouze v některých případech, kdy připojíme notebook, u něhož nemusí být dostatečné napětí)

- Barva: černá
- Rozměry krabičky včetně konektorů (DxŠxV): cca. 20,5 x 9 x 3 cm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Systémové požadavky

- Až 4 počítače a každý z nich 1 x VGA samice + 1 x USB A samice
- Popřípadě 1 x 3,5 mm stereo jack pro reproduktory, 1 x 3,5 mm stereo jack pro mikrofon
- Monitor, projector nebo podobné zařízení s VGA kabelem

Obsah balení

- KVM switch s USB a audio
- 4 x set kabelů, délka: cca. 1,5 m
- Uživatelská příručka

Příslušenství

