

Delock Przełącznik HDMI KVM 4 x z USB 2.0 oraz audio

Opis

Przełącznik KVM firmy Delock jest wygodnym rozwiązaniem pozwalającym podłączyć cztery komputery z wyjściem HDMI do jednego monitora HDMI. Korzystając z przycisku albo klawiatury można przełączać się pomiędzy komputerami. Trzy gniazda USB 2.0 Typ-A mogą być użyte do podłączenia myszy, klawiatury, dysku twardego lub pamięci USB. Wbudowana funkcja zestawu słuchawkowego USB pozwala na korzystanie z mikrofonu i zestawu słuchawkowego z obydwoma komputerami.



Numer artykułu 11466

EAN: 4043619114665

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Uwaga

KVMs emulate a standard wired 104 key keyboard and wired generic 2 or 3 button scroll wheel mouse on their respective console ports. Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with KVM switches depends on several factors; in general, most wireless mice and keyboards do not support working with KVM switches. We recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches.

Szczegóły techniczne

- Złącze:
Wejście:
4 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
4 x USB 2.0 Typ-B żeńskie
1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
Wyjście:
1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
3 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
2 x złącze typu jack stereo 3,5 mm (1 x głośnik, 1 x mikrofon)
- 2 przyciski przełączania z kontrolką LED, wskazującą źródło (PC1 - PC4) oraz audio
- Przełączanie za pomocą przycisku lub klawisza dostępu
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Rozdzielczość do 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych)

urządzeń)

- USB 2.0 do 480 Mbps
- Mocna obudowa metalowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 27,0 x 11,0 x 2,5 cm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Wyjście: 5 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: \varnothing ok. 1,35 mm
na zewnątrz: \varnothing ok. 3,5 mm
długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Komputer PC z żeńskim gniazdem HDMI + żeńskim USB Typ-A
- Monitor lub telewizor ze złączem HDMI

Zawartość opakowania

- Przełącznik HDMI KVM 4 x z USB 2.0 oraz audio
- 4 x kabel HDMI + USB-A męski do HDMI + USB-B męski, ok. 1,8 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	High Speed HDMI USB 2.0
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Interface

Wyjście:	1 x HDMI-A żeński 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 3 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
Wejście:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 4 x USB 2.0 Typ-B żeńskie 4 x HDMI-A żeński

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	USB 2.0 do 480 Mb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość kabla:	1,8 m
Długość:	27 cm
Width:	11 cm
Height:	2,5 cm