

Delock Πρίζα Τοίχου με 2 x USB Τύπου-A Θύρες Φόρτισης 2,8 A

Περιγραφή

Αυτή η πρίζα ενέργειας με σύνδεση πλευρική της Delock χρησιμοποιείται για εγκατάσταση κυτίου με καλυμμένη γραμμή ή ηχείου. Επιπρόσθετα με την πρίζα CEE 7/3 με κλείδωμα για τα παιδιά, αυτή η πρίζα με πλευρική σύνδεση προσφέρει δύο θύρες φόρτισης USB Τύπου-A. Έτσι, τα smartphone, τα tablet και παρόμοιες συσκευές μπορούν να φορτισθούν ενώ η πρίζα είναι διαθέσιμη.

Κατάλληλο για πολλές σειρές διακοπών

Η πρίζα είναι συμβατή με σειρές διακοπών που διαθέτουν πλαίσιο παραθύρου με μέγεθος 55 x 55 χιλ. Αυτό περιλαμβάνει τις σειρές διακοπών γνωστών κατασκευαστών όπως Gira, JUNG, Busch-Jaeger ή Merten.



Αρ. προϊόντος 11473

EAN: 4043619114733

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x πρίζα ρεύματος CEE 7/3 με προστασία για τα παιδιά
 - 2 x θύρα φόρτισης USB τύπου-A μέγ. 2,8 A
 - 3 x τερματικό στήριξης για PE, N, L
- Προβλεπόμενο ρεύμα: 16 A / 250 V~
- Προβλεπόμενη παροχή ρεύματος: 4000 W
- Φορτιστής USB:
 - Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - Έξοδος USB : μέγ. 5 V / 2,8 A συνολικά
 - Προστασία βραχυκλώματος
- Κατάλληλο για σειρές διακοπών με πλαίσιο παραθύρου μεγέθους 55 x 55 χιλ.
- Βάθος στήριξης: 40 mm
- Κατάλληλο για βασικό κυτίο εγκατάστασης
- Τοποθέτηση με σφήνες και βίδες
- Πλαστικό περίβλημα με πυροπροστασία (UL 94 V-0)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 80 x 52 mm
- Χρώμα: λευκό


Απαιτήσεις συστήματος

- Κύρια παροχή με στήριξη
- Ένα ελεύθερο βασικό κυτίο εγκατάστασης

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πρίζα ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Προστασία βραχυκλώματος

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x 3 ακίδων κυτίο διανομής με βιδωτή άκρη
Συνδετήρας 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
σύνδεσμος 3:	2 x USB τύπου-A, θηλυκό

Physical characteristics

Μήκος:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	56 mm
Χρώμα:	Λευκό