

Delock Dvojitá zásuvka na stěnu se 4 nabíjecími porty USB Typu-A, 2 x 2,8 A

Popis

Tato napájecí zásuvka s bočním zemnicím kontaktem značky Delock je navržena k instalaci do instalační zapuštěné krabice nebo do dutinové instalační krabice. Kromě dvou zásuvek CEE 7/3 se zámkem proti dětem nabízí tento zemnicí kontakt na straně napájecí zásuvky čtyři nabíjecí porty USB Typu-A. Takže inteligentní telefony, tablety a obdobná zařízení lze nabíjet, přičemž zásuvka je stále k dispozici.

Vhodný pro mnoho řad přepínačů

Zásuvka je kompatibilní s přepínači řad s rozměry rámečků 55 x 55 mm. Sem patří řady přepínačů dobře známých výrobců, jako jsou Gira, JUNG, Busch-Jaeger nebo Merten.



Číslo produktu 11475

EAN: 4043619114757

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 2 x napájecí zásuvka CEE 7/3 s dětskou pojistkou
 - 4 x USB Typ-A napájecí port max. 2 x 2,8 A
 - 2 x 3 šroubová svorkovnice pro PE, N, L
- Jmenovitý proud: 16 A / 250 V~
- Jmenovitý výkon: 4000 W
- USB nabíječka:
 - Vstup: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - Výstup USB: max. 5 V / 2,8 A celkem každá zásuvka
 - Ochrana proti zkratu
- Vhodné pro přepínače řad s rozměry rámečků 55 x 55 mm
- Montážní hloubka: 40 mm
- Vhodné pro dvojitou instalační krabici
- Uchycení čelistí a šroubem
- Uložení v krytu z plastu se zpomalovačem hoření (UL 94 V-0)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 151 x 80 x 52 mm
- Barva: bílá

Systemové požadavky

- Napájecí přívod s uzemněním
- Volná standardní instalační krabice

Obsah balení

- Napájecí zásuvka
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|----------------|--|
| Mounting type: | in-wall |
| Protection: | Input overvoltage protection Ochrana proti zkratu |

Interface

| | |
|-------------|---|
| Konektor 1: | 1 x 3 pin šroubová svorka svorkovnice |
| Konektor 2: | 1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung |
| konektor 3: | 2 x USB Typ-A samice |

Physical characteristics

| | |
|---------|---------|
| Délka: | 80 mm |
| Width: | 80,0 mm |
| Height: | 56 mm |
| Barva: | bílá |