

# Delock Comutator DisplayPort 1.4 KVM 8K 30 Hz cablu USB 3.0 și Audio

## Descriere scurta

Acest comutator KVM de la Delock este o soluție convenabilă pentru conectarea a două computere cu ieșirea DisplayPort la un monitor DisplayPort.

În plus, există o ieșire HDMI pentru conectarea a două monitoare, dintre care doar una poate fi activă în același moment.

### Dispozitiv periferic

Mai mult, pot fi conectate două porturi USB 2.0 pentru mouse și tastatură și două porturi USB 3.0 pentru o unitate de disc sau o memorie USB.

### Control flexibil

Calculatorul activ poate fi selectat prin gestul mouse-ului, tasta rapidă de la tastatură, butonul de pe dispozitiv sau telecomanda cu infraroșu.

### Multi-Stream Transport (MST)

Cu suportul MST (Transport Multi-Stream), mai multe monitoare pot fi utilizate la ieșirea DisplayPort cu un hub MST opțional.

## Notă

KVM-urile imită o tastatură standard cu 104 taste și mouse-ul generic cu 2 sau 3 butoane de derulare pe porturile respective ale consolei. Indiferent dacă este o tastatură sau un mouse fără fir, sau de jocuri, funcționează cu comutatoarele KVM, aceasta depinde de mai mulți factori; în general, majoritatea mouse-lor și tastaturilor fără fir nu acceptă lucrul cu comutatoarele KVM. Vă recomandăm să utilizați un mouse și o tastatură cu cablu standard cu comutatoarele KVM.

**Nr. 11482**

EAN: 4043619114825

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:

Intrare:

- 2 x DisplayPort mamă
- 2 x USB 3.0 Tip-B mamă
- 4 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
- 1 x 3,5 mm stereo jack mamă 3 pini pentru receptor IR opțional
- 1 x fișă tată de c.c. 5 V înșurubabil

leșire:

- 1 x DisplayPort mamă
- 1 x HDMI-A mamă
- 2 x USB 3.0 Tip-A mamă (Hub USB 3.0)
- 2 x USB 2.0 Tip-A mamă (tastatură + mouse)
- 4 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
- Comutarea prin buton, butonul de la mouse, tasta rapidă sau telecomandă cu infraroșu
- Comutare automată la pornirea sau oprirea unui PC
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HDR
- Acceptă MST (Multi-Stream Transport)
- Rezoluție de până la:
  - leșire afișaj:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz (SDR)
    - 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDR)
  - leșire afișaj:
    - 3840 x 2160 @ 60 Hz(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Carcasă solidă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 178 x 75 x 26 mm

---

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- leșire: 5 V / 3 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm

---

## Cerinte de sistem

- PC cu DisplayPort mamă + USB tip A-mamă
- Monitor sau televizor cu DisplayPort sau interfață HDMI
- Cabluri de conexiune

## Pachetul contine

- Comutator KVM cu USB și audio
- Telecomandă
- 2 x cabluri USB 3.0 A tată la USB 3.0 B tată, lungime aprox. 1,0 m
- Sursă de alimentare externă
- Suporturi și șuruburi de montare
- Manual de utilizare

## Imagini



## Interface

Output:	1 x DisplayPort mamă 1 x HDMI-A mamă 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă 2 x USB 2.0 Tip-A mamă
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort mamă 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Tip-B mamă

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	178,0 mm
Width:	75 mm
Height:	26 mm