

# Delock Antenski kabel RP-SMA ženski masivne glave na I-PEX Inc., MHF® 4 muški 0.81 20 cm navoj duljine 9 mm sa zaštitom od prskanja

## Opis

Ovaj kabel antene tvrtke Delock koristi se za dovod signala na antenu unutar uređaja.

Zbog labavog brtvenog prstena na baznoj ploči na RP-SMA panelu, utičnica omogućava spajanje na jedinicu bez prskanja.



20 cm

### Predmet br. 12460

EAN: 4043619124602

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Plastična  
vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x RP-SMA ženski masivne glave >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4 muški
- Duljina navoja: 9 mm
- Impedancija: 50 ohma
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: 0.81
- Slabljenje kabela: 4,9 dB @ 2,4 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 0,81 mm
- Najmanji polumjer savijanja: 3,24 mm
- Boja kabela: crna
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 20 cm

## Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim RP-SMA ili I-PEX Inc., MHF® 4 priključkom

---

## Sadržaj pakiranja

- Antenski kabel
- Matica vijka, nazubljena podloška

---

## Slike



## Interface

Priključak 1:	1 x RP-SMA ženska priključnica
Priključak 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4 muški

## Technical characteristics

Impedancijaa:	50 Ω
---------------	------

## Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	0.81
Cable attenuation:	4.9 dB @ 2.40 GHz per meter
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	20 cm
Najmanji polumjer savijanja:	3.24 mm
Diameter mounting hole:	6,5 mm