

Delock Antennkabel RP-SMA-hona sluten till I-PEX Inc., MHF® 4-hane 0.81 20 cm trådlängd 9 mm stänksäker

Beskrivning

Antennkabeln från Delock används för att strömföra en antensignal på insidan av en enhet.

På grund av den lösa tätningsskivan på grundplattan på RP-SMA säkerställer paneluttaget en stänksäker anslutning till enheten.



20 cm

Artikelnummer 12460

EAN: 4043619124602

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x RP-SMA hona sluten >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4-hane
- Trådlängd: 9 mm
- Impedans: 50 Ohm
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: 0.81
- Kabeldämpning: 4,9 dB @ 2,4 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 0,81 mm
- Lägsta böjningsradie: 3,24 mm
- Kabelfärg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 20 cm

Systemkrav

- Enhet med en ledig RP-SMA eller I-PEX Inc., MHF® 4 port

Paketets innehåll

- Antennkabel
- Skruvmutter, tandad bricka

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x RP-SMA-honanslutning
Kontakt 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4-hane

Technical characteristics

Impedans:	50 Ω
-----------	------

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Cable category:	koaxiell
Cable type:	0.81
Cable attenuation:	4.9 dB @ 2.40 GHz per meter
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	20 cm
Lägsta böjningsradie:	3.24 mm
Diameter mounting hole:	6,5 mm