

Delock Anténní kabel RP-SMA samice montážní panel na I-PEX Inc., MHF® 4 samec 0.81 10 cm déa závitu 10 mm

Popis

Tento anténní kabel od Delocku se používá pro napájení antény uvnitř zařízení.



10 cm

Číslo produktu 12465

EAN: 4043619124657

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Plastová taška se
zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x RP-SMA samice montážní panel >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4 samec
- Délka závitu: 10 mm
- Impedance: 50 Ohm
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: 0.81
- Útlum kabelu 4,9 dB @ 2,4 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 0,81 mm
- Nejmenší poloměr ohybu: 3,24 mm
- Barva kabelu: černá
- Délka včetně konektorů cca. 10 cm

Systemové požadavky

- Zařízení s volným přípojem RP-SMA nebo I-PEX Inc., MHF® 4
-

Obsah balení

- Kabel
- Matice a pojistný kroužek

Interface

Konektor 1:	1 x RP-SMA samice přepážka
Konektor 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L samec

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	koaxiální
Cable type:	0.81
Cable attenuation:	4.9 dB @ 2.40 GHz per meter
Barva kabelu:	šedá
Cable length incl. connector:	10 cm
Nejmenší poloměr ohybu:	3.24 mm