

# Delock Antenski kabel RP-SMA ženski masivne glave na I-PEX Inc., MHF® 4L LK muški 1.37 20 cm navoj duljine 10 mm

## Opis

Antenski kabel tvrtke Delock prikladan je za spajanje komponenti radio-frekvencijske tehnologije.

Ovaj kabel prikladan je za primjene u okruženju s jakim udarcima i vibracijama zbog njegove interne blokade.



20 cm

### Predmet br. 12656

EAN: 4043619126569

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x RP-SMA ženski masivne glave >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK muški
- Duljina navoja: 10 mm
- Impedancija: 50 ohma
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: 1.37
- Slabljenje kabela: 2,5 dB @ 2,4 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 1.37 mm
- Najmanji polumjer savijanja: 4,5 mm
- Duljina zajedno s priključkom: oko 20 cm

## Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim RP-SMA ili I-PEX Inc., MHF® 4L priključkom

---

## Sadržaj pakiranja

- Antenski kabel

---

## Slike



## Interface

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x RP-SMA ženska priključnica   |
| Priključak 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK muški |

## Technical characteristics

|               |      |
|---------------|------|
| Impedancijaa: | 50 Ω |
|---------------|------|

## Physical characteristics

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Thread length:                | 10 mm                     |
| Cable category:               | koaksijalni               |
| Cable type:                   | 1.37                      |
| Cable attenuation:            | 2,5 dB @ 2,4 GHz po metru |
| Boja kabela:                  | crne<br>siv               |
| Cable length incl. connector: | 20 cm                     |
| Najmanji polumjer savijanja:  | 9 mm                      |