

# Delock Antennkabel N-hane > RP-SMA-hane CFD400 LLC400 3 m, liten förlust

## Beskrivning

Denna högkvalitativa koaxialkabel säkerställer en pålitlig anslutning av komponenter för radiofrekvensteknik. Den kännetecknas av en mycket låg dämpning.



3 m

### Artikelnummer 13021

EAN: 4043619130214

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning: N-hane > RP-SMA-hane
- Kabeltyp: CFD400, LLC400
- Impedans: 50 Ohm
- Kabeldämpning:
  - 2,4 GHz: ca. 0,22 dB per meter
  - 5,7 GHz: ca. 0,35 dB per meter
- Diameter: ca. 10,5 mm
- Lägsta böjningsradie: 51,5 mm
- Färg: svart
- Kabellängd: ca. 3 m


## Systemkrav

- Enhet med en ledig RP-SMA-kontakt

## Paketets innehåll

- Antennkabel

## Bilder



## Interface

Kontakt 1:	N-hane
Kontakt 2:	RP-SMA-hane

## Technical characteristics

Impedans:	50 $\Omega$
-----------	-------------

## Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	2,4 GHz: ca. 0,22 dB per meter 5,7 GHz: ca. 0,35 dB per meter
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	3 m (incl. connector)
Lägsta böjningsradie:	51,5 mm