

Delock HDMI 2 - 1 Comutator bidirecțional 8K 60 Hz

Descriere scurta

Acest comutator HDMI de la Delock este un comutator manual bidirecțional pentru conectarea diferitor dispozitive cu port HDMI. Acest comutator oferă două aplicații diferite.

1.

Până la 2 dispozitive pot fi conectate la un monitor, televizor sau proiector. La apăsarea unui buton, dispozitivul care este afișat pe ecran poate fi selectat.

2.

Un dispozitiv HDMI poate fi conectat la până la 2 ecrane. Ecranul pe care este afișat semnalul poate fi selectat prin simpla atingere a unui buton. Ieșirea simultană la mai multe ecrane nu este posibilă.



Nr. 18776

EAN: 4043619187768

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - Funcția 1
 - Intrare: 2 x HDMI-A mamă
 - Ieșire: 1 x HDMI-A mamă
 - Funcția 2
 - Intrare: 1 x HDMI-A mamă
 - Ieșire: 2 x HDMI-A mamă
- 1 x mufă c.c. de 5 V, 1,35 x 3,5 mm (opțional)
- Ultra High Speed HDMI specificație
- Acceptă HDR
- Portul HDMI poate fi selectat prin intermediul unui buton
- Rezoluție de până la:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Nu este necesară o sursă de alimentare externă
- Carcasă solidă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 83 x 63 x 18 mm


Cerinte de sistem

- Cablu HDMI

Pachetul contine

- Comutare bidirecțională
- Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 1 m
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	High Speed HDMI
----------------	-----------------

Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A mamă
Conector 2:	2 x HDMI-A female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	83 mm
Width:	63 mm
Height:	18 mm