

# Delock Convertor USB 5 Gbps la SATA 6 Gb/s / IDE 40 pini / IDE 44 pini cu funcție de backup

## Descriere scurta

Acest convertor de la Delock permite conectarea dispozitivelor IDE și SATA de 2,5" sau 3,5" la un port USB al calculatorului sau laptopului. Astfel se poate conecta unitatea, fără o incintă externă, direct la portul USB. Alimentarea inclusă asigură alimentarea convertorului și a unităților conectate. Funcția de backup permite copierea de rezervă de la PC sau laptop pe un hard disk conectat sau un SSD.

**Nr. 61486**

EAN: 4043619614868

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 5 Gbps Tip Micro-B mamă
  - 1 x mufă c.c.
  - 1 x conector de alimentare cu 4 pini
  - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
  - 1 x IDE cu 40 de pini mamă
  - 1 x IDE cu 44 de pini mamă
- Tastă funcțională:
  - 1 x comutator pornit / oprit
  - 1 x button backup
- Pentru hard diskuri, SSD, unități optice
- Rată transfer date:
  - USB până la 5 Gbps
  - SATA de până la 6 Gb/s
  - IDE de până la 133 Mb/s
- Cu funcție de backup
- Permite utilizarea simultană cu două unități IDE și o unitate SATA
- Indicator cu LED
- Plug & Play

---

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Ieșire: 12 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior:  $\varnothing$  aprox. 2,5 mm
  - exterior:  $\varnothing$  aprox. 5,5 mm
  - lungime: aprox. 9,5 mm

---

## Cerinte de sistem

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

---

## Pachetul contine

- Convertizor USB 5 Gbps > SATA / IDE
- Cablu USB 5 Gbps
- Cablu de alimentare
- Sursă de alimentare externă
- CD ROM cu software
- Manual de utilizare

## Imagini

