

Delock Biurkowy 3-portowy hub USB 3.0 + 2 gniazdowy czytnik kart SD

Opis

Ten hub Delock można zainstalować w istniejącym wycięciu biurka i wyprowadzić kable monitora, klawiatury i myszy. Jest to rozwiązanie praktyczne i oszczędzające miejsce, co pozwala na łatwe podłączanie urządzeń USB. Kartę SD można łatwo podłączyć do istniejących gniazd huba biurkowego w celu łatwego czytania i pisania.



Numer artykułu 61991

EAN: 4043619619917

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
górze:
3 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
1 x gniazdo SD
1 x gniazdo Micro SD
dół:
1 x USB 3.0 Typ-A męski
1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
- Szybkość transmisji danych do:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot Micro Secure Digital**
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Średnica montażu: 60 mm
- Głębokość montażu: 30 mm
- Długość kabla:
 - USB 3.0 ok. 115 cm
 - prądu stałego ok. 12 cm
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Wyjście: 5 V / 4 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 1,35 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 3,5 mm
 - długość: ok. 9,5 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.x lub nowszy
- Mac OS 10.7 lub nowszy
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
- Otwór w biurku 60 mm

Zawartość opakowania

- Biurkowy hub z czytnikiem kart
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

