


Delock Adapter HDMI-VGA ze złączem audio

Opis

Adapter HDMI-VGA firmy Delock może być używany do podłączania urządzeń VGA do komputera stacjonarnego lub przenośnego. Po podłączeniu kabla jack stereo do komputera stacjonarnego lub przenośnego można za pomocą tego adaptera przesyłać także sygnał dźwiękowy. Ponadto adapter ten jest zasilany z magistrali USB i nie wymaga żadnego innego źródła zasilania.



Numer artykułu 62407

EAN: 4043619624072

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - Wyjście:
 - 1 x 15-pinowe VGA męski
 - 1 x męskie złącze jack stereo 3-pinowe (audio)
 - 1 x męskie złącze USB Typ-A (zasilanie)
- Rozdzielczość do 1920 x 1080 (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Długość kabla:
 - VGA do HDMI: ok. 23 cm
 - USB: ok. 23 cm
 - Jack stereo: ok. 23 cm
- Wskaźnik LED zasilania i aktywności
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
- Rozdzielczość (w zależności od systemu komputera PC lub notebook) np.:
 - 800 x 600
 - 1024 x 768
 - 1280 x 720
 - 1280 x 768

1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1400 x 900
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1680 x 1050
1776 x 1000
1920 x 1080

Wymagania systemowe

- Komputer z jednym wolnym gniazdem HDMI
- Urządzenie wyjściowe z żeńskim gniazdem VGA
- Jeden wolny port USB Typ-A
- Opcjonalnie: żeńskie gniazdo jack stereo do odbioru sygnału dźwiękowego

Zawartość opakowania

- Adapter HDMI-VGA
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

