

Delock VGA zu HDMI Adapter mit Audio

Beschreibung

Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays am PC bzw. Notebook. Durch die Verwendung des Klinkenkabels am PC bzw. Notebook, kann über diesen Adapter auch das Audiosignal übertragen werden. Des Weiteren wird der Adapter über den USB Anschluss mit Strom versorgt und benötigt somit kein zusätzliches Netzteil.



Artikel-Nr. 62597

EAN: 4043619625970

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 1 x VGA 15 Pin Stecker
 - 1 x Klinke 3 Pin Stecker (Audio)
 - 1 x USB Typ-A Stecker (Stromversorgung)
 - Ausgang:
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- Auflösung bis 1920 x 1080 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- HDCP Unterstützung
- Kabellänge:
 - VGA zu HDMI: ca. 25 cm
 - USB: ca. 25 cm
 - Klinke: ca. 25 cm
- LED Anzeige für Power und Aktivität
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
- Auflösungen (je nach Systemunterstützung des PCs oder Notebooks) z. B.:
 - 800 x 600
 - 1024 x 768
 - 1280 x 720

1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1600 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien VGA Anschluss
- Ausgabegerät mit HDMI Anschluss
- Ein freier USB Typ-A Anschluss
- Optional: Klinkebuchse für Audiosignal

Packungsinhalt

- VGA zu HDMI Adapter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

