

# Delock Analogni audio pretvarač s 3,5 mm ženskim stereo priključkom > digitalni s USB izvorom napajanja

## Opis

Audio pretvarač tvrtke Delock pretvara analogni stereo signal u digitalni signal. Na ulazni priključak uređaja mogu se spojiti dva RCA kabela za ulaz izvora analognog signala, npr. uređaja za reprodukciju. Signal će se prenositi pomoću Toslink ili koaksijalne veze na izlaznom priključku.



### Predmet br. 62724

EAN: 4043619627240

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - Ulaz:
    - 2 x RCA ženskih (crveni, bijeli)
    - 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta
  - Izlaz:
    - 1x Toslink ženski S/PDIF
    - 1x Koaksijalni ženski S/PDIF
    - 1 x USB Tipa Micro-B, ženski (5 V dovod napajanja)
- Podržava razne audio frekvencije, npr. 32, 44,1, 48 i 96 kHz
- Razlučivost pretvorbe 24 bita
- 1 x LED napajanja
- Struja potrošnje: maks 250 mA
- Mjere (DxŠxV): oko 63 x 45 x 20 mm

## Preduvjeti sustava

- Analogni audio signal
- Spojni kabeli


---

## Sadržaj pakiranja

- Analogni > digitalni pretvarač
- USB kabel Tipa Micro-B u kabel Tipa-A približne duljine 80 cm
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

LED indikator:	Power
----------------	-------

## Interface

Izlaz:	1 x Koaksijalni ženski S/PDIF 1 x TOSLINK ženski S/PDIF
Ulaz:	2 x RCA ženskih (crveni, bijeli) 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta

## Technical characteristics

Bit rate:	24 Bit
Current consumption:	250 mA

## Physical characteristics

Duljina:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm