

Delock Hangátalakító Analóg > Digitális HD

Leírás

A Delock hangátalakítója egy analóg sztereó jelzést formál át digitális jellé. Két RCA kábel köthető az eszközhöz. A bemenetbe az analóg jelforrás például egy MP3 lejátszó, míg a kimenetbe a jel továbbítása vagy egy optikai Toslink vagy egy S/PDIF koax kapcsolattal történik meg.



Tételszám 63468

EAN: 4043619634682

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
2 x RCA hüvely
1 x USB Micro-B típusú hüvely (5 V tápellátás)
Kimenet:
1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
1 x Koaxiális hüvely S/PDIF
- Lapkakészlet: WM8805
- Mintavételi érték: 16 Bit / 96 kHz
- Műanyag ház
- Szín: fekete
- Méretek (H x Sz x M): kb. 63 x 44 x 23 mm


Rendszerkövetelmények

- Analóg audiojel
- Áramforrás egy szabad USB A-típusú anya csatlakozó

A csomag tartalma

- Analóg > digitális átalakító
- USB Type-A–Type Micro-B-kábel, hosszúsága kb. 30 cm
- Használati utasítás

Képek



Interface

Kimenet:	1 x Koaxiális csatlakozóhüvely S/PDIF 1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
Bemenet:	1 x USB Micro-B típusú hüvely 2 x RCA-hüvely (vörös, fehér)

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	Műanyag
Hosszúság:	63 mm
Width:	44 mm
Height:	23 mm