

Delock DisplayPort attivo da 1.4 per HDMI Adattatore 4K 60 Hz (HDR)

Descrizione

Questo adattatore Delock consente di collegare un monitor HDMI al proprio sistema tramite un'interfaccia DisplayPort libera. L'adattatore supporta una risoluzione fino a 4K Ultra HD a 60 Hz ed è compatibile con le configurazioni precedenti Full HD 1080p.

Adattatore attivo

L'adattatore offre una conversione attiva, quindi è adatto anche alle schede grafiche che non sono in grado di emettere segnali DP++.



Articolo n. 65207

EAN: 4043619652075

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x DisplayPort maschio >
 - 1 x HDMI-A femmina
- Chipset: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 e High Speed HDMI specifica
- Convertitore attivo, per le schede grafiche con uscita DP e DP++
- Direzione segnale: Ingresso DisplayPort > uscita HDMI
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 32 AWG
 - Linea di alimentazione 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Connettori: dorato
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- 1 x nucleo di ferrite

- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Un porta DisplayPort femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore DisplayPort per HDMI

Immagini



General

Specification:	High Speed HDMI DisplayPort 1.4 HDR
----------------	-------------------------------------------

Interface

Connettore 1:	1 x DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x HDMI-A femmina

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS186
Data transfer rate:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Cable length:	20 cm
Pin finishing:	dorato
Conductor gauge:	32 AWG data line 28 AWG power line
Colour:	grigio / nero
Diametro cavo:	5 mm