

# Delock Microphone Vlog Shotgun pour Smartphones et caméras DSLR

## Description

Ce microphone directionnel condensateur professionnel de Delock peut être utilisé pour une voix de grande qualité et des enregistrements vocaux.

## Enregistrements optimums

Le microphone est un modèle polaire super-cardioïde et, en conséquence, capture idéalement les sons. Avec sa grande puissance, les faibles bruits de fond et des performances de précision, même les sons les plus ténus sont enregistrés nettement. Les bruits de fonds ennuyeux sont minimisés.

## Bon écran

Avec l'écran inclus, la qualité d'enregistrement est encore plus optimisée. Les bruits gênants dus au vent sont filtrés de façon optimale.

## Compatibilité élevée

Avec son jack mâle stéréo 3,5 mm, 4 broches, le microphone est compatible avec divers smartphones. Avec l'adaptateur femelle TRS 3,5 mm, le microphone peut également être connecté à diverses caméras DSLR et à des ordinateurs. Avec l'adaptateur de pied, le microphone peut être monté sur un pied de caméra.

## Pas de pile requise

Le microphone est passif et n'a donc pas besoin de pile. Cela élimine le besoin de changer les piles.

## Support stable et antidérapant

Le support métallique avec des pieds en caoutchouc assurent que le microphone repose fermement sur la table. La pince ajustable de smartphone assure un enregistrement en douceur. Les pinces caoutchoutées évitent que le smartphone soit rayé. La pince flexible de smartphone maintient en place les appareils ayant une largeur allant jusqu'à 8,5 cm. Le joint à rotule peut pivoter sur 360° et être verrouillé en place. Le support de table peut être facilement dévissé



**N° produit 66582**

EAN: 4043619665822

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

et replié quand cela est nécessaire.

---

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
- Câble spiralé :
  - 1 x fiche jack mâle audio stéréo de 3,5 mm à 4 broches >
  - 1 x fiche jack mâle audio stéréo de 3,5 mm à 4 broches
- Adaptateur :
  - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches >
  - 1 x fiche jack mâle stéréo de 3,5 mm à 3 broches (TRRS à TRS)
- Directivité : super cardioïde
- Sensibilité : -23 dB +/- 3 dB
- Plage de fréquence : 20 Hz - 12 kHz
- Taux de bruit de signal (SNR) : 70 dB
- Niveau de pression sonore (SPL) : max. 110 dB
- Pied métallique : Ø 180 mm
- Longueur de microphone : 150 mm
- Pince de smartphone : largeur jusqu'à 8,5 cm
- Adaptateur de pied pour le montage sur caméra avec le pied

---

## Configuration système requise

- Un port stéréo libre de 3,5 mm

---

## Contenu de l'emballage

- Microphone
- Adaptateur jack stéréo
- Câble en boudin, longueur env. 10 - 60 cm
- Support de table
- Pince flexible de smartphone
- Bonnette anti-vent
- Mode d'emploi

## Image



## Interface

connecteur :	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
Connecteur 2:	1 x fiche jack mâle audio stéréo de 3,5 mm à 4 broches

## Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 12 kHz
Sensibility:	-23 dB +/- 3 dB
Taux de bruit de signal (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	Supercardioid

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Couleur du câble:	noir
Longueur du cordon:	ca. 10 cm - 60 cm
Longueur:	150 mm
Couleur:	noir