

Delock VGA audio i video 450 MHz razdjelnik s 2 priključka

Opis

Ovaj Delockov VGA razdjelnik može se koristiti za razdvajanje video i audio signala na izlazu stolnog ili prijenosnog računala. Tako možete spojiti dva monitora na jedan VGA priključak.



Predmet br. 87654

EAN: 4043619876549

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 1 x VGA 15-polni muški
 - 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta
 - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
 - Izlaz:
 - 2 x VGA 15-polni ženski
 - 2 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta
- Podrška: SVGA, VGA, XGA, SXGA, UXGA, QXGA i Multi-Sync monitori
- Razlučivost: Maksimalno 2048 x 1536 @ 86 Hz
- Podrška stereo audio signal
- VGA širina pojasa: 450 MHz
- Podržana duljina kabela: do 55 m
- Ulančeno povezivanje (u kaskadi)
- Plug & Play
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 163 x 77 x 25 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,12 A
- Ausgang: 5 V / 0,85 ~ 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: ø oko 2,1 mm
 - izvana: ø oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9,5 mm

Preduvjeti sustava

- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim VGA priključkom, za čiji prijenos će biti potreban dodatni slobodni stereo priključak promjera 3,5 mm
- VGA priključni kablovi

Sadržaj pakiranja

- VGA razdjelnik
- Napajanje
- Korisnički priručnik

Slike

