

# Delock Multi-AV - HDMI átalakító 4K 60 Hz

## Leírás

Ez a Delock több funkciós átalakító lehetővé teszi, hogy különböző forrásokat formáljunk egy HDMI jellé. A jel összetevői USB-C™ (DP Alt Mode), VGA 3,5 mm audióval, Mini DisplayPort és HDMI. Az átalakító doboz egy praktikus megoldás különböző hang és kép eszközök összekötésére egy HDMI bemenettel rendelkező kivetítővel vagy televízióval.



## Tételszám 87732

EAN: 4043619877324

Származási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

### • Csatlakozó:

Bemenet:

- 1 x mini DisplayPort 20 érintkezős hüvely
- 1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
- 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) hüvely
- 1 x VGA 15 érintkezős hüvely csavaranyákkal
- 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely
- 1 x DC 5 V tápcsatlakozó
- 1 x RJ45 hüvely

Kimenet:

- 1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
- 1 x RJ45 hüvely

- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Felbontás (VGA-bemenet) Max. 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Hang- és videojelek továbbítása
- Automatikus vagy gombnyomásos kapcsolási mód
- Robusztus fémház
- Méretek (HxSzxM): kb. 179 x 80 x 25 mm


## A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Kimenet: 5 V / 2,5 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:  
belül: ø kb. 2,5 mm  
kívül: ø kb. 5,5 mm  
hosszúság: kb. 9,5 mm

## A csomag tartalma

- Átalakító
- Tartó keret
- Tápegység
- Használati utasítás

## Képek



## Interface

Kimenet:	1 x RJ45 hüvely 1 x HDMI-A hüvely
Bemenet:	1 x HDMI-A hüvely 1 x mini DisplayPort 20 érintkezős hüvely 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely 1 x RJ45 hüvely 1 x USB Type-C™ hüvely 1 x VGA 15 érintkezős hüvely 1 x DC female

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Hosszúság:	179 mm
Width:	80 mm
Height:	25 mm