

Delock Stație de andocare pentru MacBook cu 4K și PD 3.0

Descriere scurta

Stația de andocare de la Delock este companionul mobil pentru MacBook cu conexiune USB Type-C™. Până la 2 dispozitive USB pot fi conectate la stația de andocare. Datorită dimensiunii sale și a conectorului USB-C™ special amenajat, stația de andocare se conectează perfect la MacBook.

Cititor de carduri integrat

În plus, stația de andocare cu cititor de carduri integrat extinde un computer sau laptop printr-un SD și un Micro SD slot prin conexiunea USB Type-C™.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare. În plus, aceasta furnizează cu alimentare USB de Tip-A mamă. Stația de andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie electrică.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor sale mici și a carcasei robuste, acest Hub Delock este foarte potrivit pentru călătorii. Poate fi pur și simplu împachetat în geantă împreună cu laptopul sau tableta și utilizat după necesitate. Dacă mufa USB-C™ este introdusă în timpul circulației, aceasta nu poate fi poluată sau deteriorată.

**Nr. 87745**

EAN: 4043619877454

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

• Conectori:

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată >
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
- 1 x HDMI-A mamă
- 1 x fantă SD
- 1 x fantă Micro SD
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă Power Delivery

- Chipset: Fresco Logic FL5001, FL7102, Norelsys NS1081C
- Comutator de glisare pentru USB-C™ tată
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Se poate utiliza numai o cartelă de memorie, nu ambele în același timp
- Cititorul de carduri acceptă următoarele carduri de memorie:
 1. Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 113 x 35 x 10 mm
- Plug & Play

Cerinte de sistem

- Mac OS 10.14.5 sau superior
- Notebook sau tabletă cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3

Pachetul contine

- Stație de andocare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above
-----------------------------	-------------------------

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
connector 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă Power Delivery
connector 4:	1 x fantă Micro SD
connector 5:	1 x fantă SD
Output:	1 x HDMI-A mamă

Technical characteristics

Chipset:	Fresco Logic FL7102 Norelsys NS1081C Fresco Logic FL5001
Data transfer rate:	5 Gbps