

# Delock Kabel antenowy SMA żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I męski 1.37 35 cm długość gwintu 10 mm

## Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.



**Numer artykułu 88824**

EAN: 4043619888245

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SMA żeński grodzi >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I męskie
- Długość gwintu: 10 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.37
- Tłumienie przewodu: 2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 1,37 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 9 mm
- Częstotliwość: do 6 GHz
- Kolor przewodu: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 35 cm

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA bądź I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I

---

## Zawartość opakowania

- Przewód antenowy
- Nakrętka śrubki, ząbkowana podkładka

---

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x Żeńska złączka SMA bulkhead
Złącze 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie

## Technical characteristics

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

## Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	35 cm
Najmniejszy promień skrętu:	9 mm