

Delock Antennkabel N-hona sluten till I-PEX Inc., MHF® I-hane 1.13 20 cm trådlängd 9 mm stänksäker

Beskrivning

Antennkabeln från Delock används för att strömföra en antennsignal på insidan av en enhet.

På grund av den lösa tättningsringen på grundplattan på RP-SMA säkerställer paneluttaget en stänksäker anslutning till enheten.



ca. 20 cm

Artikelnummer 89511

EAN: 4043619895113

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x RP-SMA hona sluten >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Trådlängd: 9 mm
- Impedans: 50 Ohm
- Stänksäker
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: 1.13
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Kabelfärg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 20 cm

Systemkrav

- Enhet med en ledig RP-SMA eller I-PEX Inc., MHF® I port

Paketets innehåll

- Kabel
- Mutter och låsring

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x RP-SMA-honanslutning
Kontakt 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane

Technical characteristics

Impedans:	50 Ω
-----------	-------------

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Cable category:	koaxiell
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kabelfärg:	grå
Cable length incl. connector:	20 cm
Lägsta böjningsradie:	4,5 mm