

Delock Antenski kabel RP-SMA ženski masivne glave na I-PEX Inc., MHF® I LK muški 1.13 10 cm navoj duljine 10 mm sa zaštitom od prskanja

Opis

Antenski kabel tvrtke Delock prikladan je za spajanje komponenti radio-frekvencijske tehnologije.

Ovaj kabel prikladan je za primjene u okruženju s jakim udarcima i vibracijama zbog njegove interne blokade.



Predmet br. 89926

EAN: 4043619899265

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x RP-SMA ženski masivne glave >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I LK muški
- Duljina navoja: 10 mm
- Impedancija: 50 ohma
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: 1.13
- Slabljenje kabela: 3,2 dB @ 2,4 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 1,13 mm
- Najmanji polumjer savijanja: 4,5 mm
- Duljina zajedno s priključkom: oko 10 cm

Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim RP-SMA ili I-PEX Inc., MHF® I priključkom

Sadržaj pakiranja

- Antenski kabel
- Matica, podloška

Slike



General

Protection category:	Sa zaštitom od prskanja
----------------------	-------------------------

Interface

Priključak 1:	1 x RP-SMA ženska priključnica
Priključak 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I LK muški

Technical characteristics

Impedancijaa:	50 Ω
---------------	------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.20 dB @ 2.4 GHz per meter
Boja kabela:	crne siv
Cable length incl. connector:	10 cm
Najmanji polumjer savijanja:	4,5 mm