

# Delock Skaner kodu kreskowego 1D i 2D z 2,4 GHz lub Bluetooth lub USB

## Opis

Skaner kodu kreskowego Delock może bezprzewodowo pracować z PC, laptopem bądź smartfonem albo tabletem. Wszystkie typowe kody kreskowe 1D i 2Ds są czytane nawet z daleka. Dodatkowo skaner rozpoznaje kody kreskowe wyświetlane na ekranach i monitorach.

### Automatyczna adaptacja do jasności otoczenia

Skaner automatycznie dopasowuje się do jasności otoczenia i wykonuje do 30 skanów na sekundę w optymalnych warunkach oświetlenia.

W słabym oświetleniu toczenia, kod kreskowy jest oświetlany przez dodatkową białą diodę, więc można używać skanera w słabym oświetleniu.

### Transmisja via Bluetooth, USB lub 2,4 GHz

Przesył danych zeskanowanego kodu kreskowego jest wykonany przez Bluetooth, bezpośrednio przez urządzenie wyjścia, bądź w paśmie 2,4 GHz za pomocą załączonego adaptera USB. Alternatywnie, skaner można podłączyć do komputera kablem USB.

## Uwaga

Nie nadaje się do szwajcarskich kodów QR.

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x USB 2.0 Typ-B żeński
- Układ dekodujący: ARM Cortex 32 Bit
- Akumulator: Bateria Li-Polymer 1800 mAh
- Rozdzielczość: 752 x 480
- Spust: przycisk skanowania
- Odległość odczytu: ok. 60 mm do 300 mm
- Dokładność odczytu: 5 mil
- Zakres: do 10 m



## Numer artykułu 90562

EAN: 4043619905621

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

- Pamięć wewnętrzna: 16 MB
- Kolor światła: widoczna czerwień LED
- Oświetlenie kompensacyjne: Biała dioda LED
- Sensor: liniowy czujnik obrazu CMOS
- Prędkość skanowania: do 30 skanów na sekundę
- Kąt skanowania: 55°
- Jasność otoczenia: maks. 100000 Lux
- Napięcie wejściowe: 5 V
- Zużycie prądu:
  - praca: maks. 100 mA
  - uśpienie: maks. 30 mA
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura przechowywania: -10 °C ~ 50 °C
- Wilgotność względna: 20 - 85% (bez kondensacji)
- Kolor: czarny
- Waga: ok. 190 g
- Wymiary (DxSxW): ok. 170 x 90 x 70 mm
- Długość kabla bez złączem: ok. 1,5 m
- Standard Bluetooth V 4.0
- 2,4 GHz
- Skanowane kody:
  - Codabar
  - Code 128
  - Code 39
  - Interleaved 2 of 5
  - EAN-8 / EAN-13
  - ISBN - 13
  - Data Matrix
  - Micro QR
  - PDF417
  - QR Code

---

## Wymagania systemowe

- Android 9.0 lub nowszy
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.6 lub nowszy
- Bluetooth standard 4.0 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC lub laptop z wolnym portem USB Typ-A na adapter

## Zawartość opakowania

- Skaner kodów kreskowych
- Klucz USB 2,4 GHz
- Przewód do ładowania USB
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Temperatura robocza:	0 °C ~ 50 °C
Current consumption:	praca: 100 mA Standby: 30 mA
Rozdzielczość:	752 x 480 pixel
Prędkość skanowania:	30 Scans pro Sekunde
Spust:	przycisk skanowania
Odległość odczytu:	60 mm - 300 mm
Sensor:	CMOS Bildsensor
Skanowane kody:	EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code ISBN – 13 Code 39 Atztec
Jasność otoczenia:	100000 Lux
Supported languages:	German English French Spanish Italian Schweizer Französisch węgierski

## Physical characteristics

Weight:	190 g
---------	-------

Długość kabla:	1,5 m
Długość:	170 mm
Height:	70 mm
Kolor:	czarny