

Delock USB 3.0 Lecteur de cartes All en 1

Description

Ce lecteur de cartes Delock dispose de quatre emplacements pour cartes mémoire et permet de lire et d'écrire un grand nombre de cartes mémoire différentes. Le lecteur de cartes peut être connecté à un PC ou un ordinateur portable via l'interface USB Type-A.



N° produit 91712

EAN: 4043619917129

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 3.0 Type-B femelle >
 - 1 x fente CF type II
 - 1 x fente MS
 - 1 x fente Micro SD / M2
 - 1 x SD / MMC slot
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Dimensions (LxH) : env. 86,6 x 58,9 x 21,3 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

- Prend en charge les cartes :

Fente 1

CF I, CF II, CF Ultra II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Elite Pro, CF Pro I, CF Pro II, CF Turbo, CF Ultima I, CF Ultima II, HS CF

Fente 2

MS, MS Pro, MS MagicGate, MS MagicGate Pro, MS MagicGate Duo, MS MagicGate Pro Duo, HS MS MagicGate Pro, HS MS MagicGate Pro Duo, MS Pro Ultra II, MS Pro Extreme, MS Pro Extreme III, MS-Duo, MS-Pro Duo, MS Select, MS ROM

Fente 3

MicroSD, Micro SDHC, T-Flash, MMCmicro, MS Micro (M2)

Fente 4

SD, SD Pro, SD Elite Pro, SD Ultra, SD Ultra II, SD Ultra Plus, SD Ultra-X, SD Gaming, SD Extreme III, SD Platinum II, SD High Capacity (SDHC), SD-Max, SD-Pleomax, SD-Pro C, Super SD, Turbo SD, Ultima I SD, Ultima II SD, Ultimate SD, Ultra High Speed SD, MMC, DV-RS MMC, MMC Pro, HS-MMC, MMC plus, MMC plus Turbo, MMCmobile, RS-MMC

Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.5 ou version ultérieure
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- USB 3.0 Lecteur de cartes All en 1
- Câble USB 3.0 Type-B vers Type-A
- Mode d'emploi

Image

